

## Update LYXN PRO LH15 / LH19 / LH25

### HIKMICRO Release note 23.9.2021

HIK MICRO liefert ein Update der bestehenden LYXN PRO Series:

- Optimierung der Bilddarstellung in verschiedenen Wärmebildszenen.
- Reduzierung des Bildrauschens mit gleichzeitiger Bildverbesserung des Kontrastes.
- Objekte mit höheren Temperaturen sind mehr hervorgehoben.
- Support der Anti-Burn-Funktion des Sensors. Der Shutter schliesst automatisch, wenn die Kamera länger als 10 Sekunden in die Sonne schaut. Die Funktion ist per Default ausgeschaltet.
- Live Uhr im Display nun möglich
- OSD (On Screen Display) kann an und abgestellt werden
- Start-Up Zeit wurde verbessert. Das Bild erscheint innerhalb von 8 Sekunden, Videostream ist innerhalb von 15 Sekunden möglich
- Einfaches abstellen der Geräte, ohne 2 Tasten zu drücken
- Hot-Spot Tracking neu integriert

#### Update:

Die Updates der Kamera können folgendermassen raufgespielt werden. Es gibt 2 Updates die aufgespielt werden müssen. Im Link sehen Sie den Ordner « EN\_STD\_5.5.20\_210902 und FPGA\_EN\_1.0.7\_20210825. **Die Reihenfolge ist nicht entscheidend. Im Ordner finden Sie das unten beschriebene «digicap» File.**

1. Update der Kameras mit diesen 2 Files
  - a. Laden Sie Kamera komplett auf
  - b. Verbinden Sie die Kamera mit dem USB-C Kabel mit einem PC
  - c. Der File-Ordner der Kamera öffnet sich
  - d. Löschen Sie alle Daten von der SD-Karte der Kamera, auch den DCIM Ordner.
  - e. Laden Sie das «digicap» File auf die Kamera
  - f. Schalten Sie die Kamera ab
  - g. Schalten Sie die Kamera an
  - h. Update wird gestartet
  - i. Das Update dauert je nach Model bis zu 20min
  - j. Die Kamera startet automatisch neu
  - k. 1. Update ist vollbracht / bitte wiederholen Sie den Vorgang für das 2. Update

Das File für das Update der LH15 / LH19 / LH25 können Sie hier downloaden [Download hier](#)

**Achtung:** Bitte verwenden Sie dieses File nicht mit einer anderen Kamera oder einem anderen Modell ausser LH15/LH19/ LH25. Es kann dazu führen, dass die Kamera einen Firmwareschaden erleidet. Dies wird nicht unter Garantie behandelt.

**Achtung:** bitte laden Sie die Kamera vor dem Update zu 100% auf. Wenn das Update durch fehlende Batteriespannung unterbrochen wird, kann es zu einem Firmwareschaden kommen. Dies wird nicht unter Garantie behandelt

#### Update durch unser Service-Center in Deutschland

**Sie haben die Möglichkeit das Gerät einzuschicken und durch uns updaten zu lassen. Die Kosten dazu belaufen sich auf 45 EUR inkl. 19% / inkl. Rückversand. Alternativ können Sie das Update mit dieser Anleitung auch selbst machen. Beachten Sie dazu die oben aufgeführten Warnhinweise.**